

GIGASET C610IP mega pakket



Locatie **Gelderland, Apeldoorn**
<https://www.advertentiax.nl/x-1060961-z>

Grafisch kleurendisplay met achtergrondverlichting: 128x160 px | 1,8 "

Aantal ondersteunde VoIP-accounts: 6 SIP-accounts

Aanmelding van het maximale aantal handsets: 6 handsets

Aantal gelijktijdige verbindingen: 3 verbindingen (2x VoIP, 1x analoge lijn)

Stadslijn service

Adresboek: 150 vermeldingen

Audiocodecs: G.722 (HD-audio), G.711, G.726, G.729AB

Koptelefoonaansluiting: 2,5 mm aansluiting

Draadloos bereik in het gebouw | buiten: 50m | 300m

Batterij-ontlaadtijd standby | gesprek: 180h | 12 uur



<https://www.advertentiax.nl/x-1060961-z>

GIGASET C610IP mega pakket

<https://www.advertentiax.nl/x-1060961-z>

GIGASET C610IP mega pakket

<https://www.advertentiax.nl/x-1060961-z>

GIGASET C610IP mega pakket

<https://www.advertentiax.nl/x-1060961-z>

GIGASET C610IP mega pakket

<https://www.advertentiax.nl/x-1060961-z>

GIGASET C610IP mega pakket

<https://www.advertentiax.nl/x-1060961-z>

GIGASET C610IP mega pakket

<https://www.advertentiax.nl/x-1060961-z>

GIGASET C610IP mega pakket

<https://www.advertentiax.nl/x-1060961-z>

GIGASET C610IP mega pakket

<https://www.advertentiax.nl/x-1060961-z>

GIGASET C610IP mega pakket

<https://www.advertentiax.nl/x-1060961-z>

GIGASET C610IP mega pakket

ECO-DECT: tot 60% lager energieverbruik, reductie van zendvermogen tot 80% (ECO-modus) of 100% (ECO-standby-modus)

Handsetfuncties

Clip op de handset waarmee u de telefoon bijvoorbeeld aan een riem kunt bevestigen

Telefoonfuncties

Doorverbinden: speciale 'R'- of 'INT'-knop op het toetsenbord van de handset

Oproepen in de wacht zetten: speciale "R" -knop op het toetsenbord van de handset

Oproepen dempen: speciale knop op het toetsenbord van de handset

Opnieuw kiezen (laatste 20 gekozen geheugen)

De mogelijkheid om conferenties te houden

Handsfree modus: speciale knop op het toetsenbord van de handset

Volumeregeling

Abonnee-identificatie

Oproeplijst (tot 30 gemiste oproepen)

Snelkeuze

Mogelijkheid om voor elk gesprek een lijn te selecteren

Kiezen via de vaste lijn in geval van uitval van VoIP-lijn

De melodie van het belsignaal en de kleur van de displayverlichting kunnen voor elke invoer in het telefoonboek en voor interne oproepen worden gedefinieerd

Belsignaal op vaste tijden dempen

Inhoud van de verpakking

Gigaset C610 IP-basisstation

Voeding basisstation

Ethernet-kabel (netwerk)

Telefoonsnoer

Gigaset C610H-handset

Twee AAA-batterijen voor handset (NiMH, 550 mAh)

Batterijklepje voor handset

Oortelefoon clip

Oortelefoon oplader

Lader voeding

Snelstartgids - PL