

Rockford fosgate. P300-1 monoblock (100 EUR)



Locatie Zuid-Holland, Gorinchem
<https://www.advertentiax.nl/x-510678-z>

Uitgebreide specificaties ROCKFORD FOSGATE PUNCH P300-1 Versterker:

Voldoet aan CEA-2006

Aantal Kanalen: 1

RMS Vermogen: 300 Watts x 1 @ 2-Ohm

Totaal RMS Vermogen: 300 Watt RMS

Dynamische vermogen:
 240 Watts x 2 @ 4-Ohms 0° Res
 404 Watts x 2 @ 2-Ohms 0° Res

Kan NIET gebruggd gebruikt worden

Efficiëntie:
 69% @ 4-Ohm
 65% @ 2-Ohm


Crossover Instellingen:

Low Pass (LP): 50 Hz @ 12dB/octave (12dB/octave)
 High Pass (HP): 50 Hz @ 12dB/octave (12dB/octave)

Filters:
 Punch EQ2 Bass: 0dB to +18dB @ 45Hz
 Punch EQ2 Treble: 0dB to -12dB @ 12kHz

Signaal input:
 Low Level: 1 RCA

Power Input Aansluiting: Block

 https://www.advertentiax.nl/x-510678-z Rockford fosgate. P300-1 monoblock	 https://www.advertentiax.nl/x-510678-z Rockford fosgate. P300-1 monoblock	 https://www.advertentiax.nl/x-510678-z Rockford fosgate. P300-1 monoblock	 https://www.advertentiax.nl/x-510678-z Rockford fosgate. P300-1 monoblock	 https://www.advertentiax.nl/x-510678-z Rockford fosgate. P300-1 monoblock	 https://www.advertentiax.nl/x-510678-z Rockford fosgate. P300-1 monoblock	 https://www.advertentiax.nl/x-510678-z Rockford fosgate. P300-1 monoblock	 https://www.advertentiax.nl/x-510678-z Rockford fosgate. P300-1 monoblock	 https://www.advertentiax.nl/x-510678-z Rockford fosgate. P300-1 monoblock	 https://www.advertentiax.nl/x-510678-z Rockford fosgate. P300-1 monoblock
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Aanbevolen Voedingskabel: 25 mm²

Speaker Output aansluiting: Screw terminal barrier strip

Aanbevolen speakerkabel: 1 tot 10 mm²

Koellichaam: Gegoten Aluminium

Koeling: Warmtestrooming

Afstandsbedieningen: Optional PEQ Remote Punch EQ (overrides built-in Punch EQ2)

Visuele Indicators:

Power

Protect

Thermal

Klasse: A/B versterkers

Frequentierespons: 20Hz to 20kHz +/- 1.0dB

Gewicht: 2.87 Kg

Afmetingen: 5.71 x 19.37 x 22.80 cm

Mail of app me even voor vragen of interesse.

Toon telefoonnummer