



Volgsysteem GPS Tracker (59,95 EUR)



Locatie **Noord-Holland, Amsterdam**
<https://www.advertentiax.nl/x-928468-z>

Belangrijkste Functies:

1. GPS + LBS Dual Positionering: Als de gps signaal goed is, zal het apparaat lokaliseren via gps satelliet, zo niet, dan kan het apparaat zal lokaliseren via LBS! Onder GPS modus is de nauwkeurigheid 5-10 meter, onder LBS lokaliseren modus, de nauwkeurigheid is 100-1000 meter!
2. Realtime Tracking: U zal kan realtime track het apparaat op google maps via mobilephone, tablet en computer, en de minumum data uploaden interval is 10 seconden!
3. geschiedenis Route Afspelen: De APP en web server kan opnemen tot wel 6 maanden.
4. lange Standby-tijd: Het heeft ingebouwde 3.7 V 5000 mAh Li-Ion batterij, kan standby tot 90 dagen.
5. krachtige Magnetische: Het heeft 5 ingebouwde magneten, met super sterke krachtige magneten.
6. Waterproof IP65: De waterdichte niveau van dit apparaat is IP65.
7. op afstand meeluister functie.
8. Overspeed Alarm.

 https://www.advertentiax.nl/x-928468-z Volgsysteem GPS Tracker	 https://www.advertentiax.nl/x-928468-z Volgsysteem GPS Tracker	 https://www.advertentiax.nl/x-928468-z Volgsysteem GPS Tracker	 https://www.advertentiax.nl/x-928468-z Volgsysteem GPS Tracker	 https://www.advertentiax.nl/x-928468-z Volgsysteem GPS Tracker	 https://www.advertentiax.nl/x-928468-z Volgsysteem GPS Tracker	 https://www.advertentiax.nl/x-928468-z Volgsysteem GPS Tracker	 https://www.advertentiax.nl/x-928468-z Volgsysteem GPS Tracker	 https://www.advertentiax.nl/x-928468-z Volgsysteem GPS Tracker	 https://www.advertentiax.nl/x-928468-z Volgsysteem GPS Tracker
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---

10. Geofence: Set up een geofence voor de tracker om zijn bewegingen te beperken in een wijk of gebied. De unit zal alarm informatie naar APP en web server sturen als de tracker buiten het ingestelde gebied verplaatst wordt.
11. Slaapstand: Slaapstand: tracker werkt voor 5 minuten na te worden gevekt, gaat daarna terug naar slaapstand, GPS zal uitgeschakeld en GSM gaat in lage stroomverbruik modus. Door een SMS te sturen of te bellen haal

je de tracker weer uit de slaapstand. Met de slaapstand door shock sensor modus ingesteld zal de tracker na 5 minuten in slaapstand gaan, de tracker zal werken onder "slaap door shock" modus voor laag stroomverbruik. Wordt weer gewekt door trillingen, SMS of door te je tracker te bellen.

13. GPS Data Saving: Zodra het apparaat verloren GSM en GPRS signaal, de GPS gegevens worden opgeslagen in de ingebouwde geheugen.

14. Web Tracking Platform en Mobiele APP: Web server voor zowel iOS en Android versie APP zijn beschikbaar!

Specificatie:

Afmeting: 90mm * 72mm * 22mm Gewicht: 168g Netwerk: 2G GSM/GPRS (werkt in heel europa)
Band: 850/900/1800/1900 Mhz GPS chipset: U-blox UBX-G7020 GPS gevoeligheid: -159dBm GPS
nauwkeurigheid: 5 m Lader: 110-220 V input 5V-1A uitgang Batterij: Oplaadbare 3.7 V 5000 mAh Li-Ion
batterij Standby-tijd: 90 dagen Opslag Temp.: -40 °C tot + 85 °C Bediening Temp.: -20 °C tot + 55 °C Vochtigheid: 5%-95%

Tracking Software

Pakket Lijst:

1 * TK905 Hoofdunit
1 * waterdichte Tas
1 * Usb-kabel
1 * Micro Sim Adapter
1 * Nano Sim Adapter
1 * Gebruikershandleiding
1 * originele Doos
(Geen Sim-kaart en Sd-kaart)